


3426206



- Nimellisjännite 400V
- Nimellisvirta 25A
- Nollaliitin Al50 / Cu35
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Pistorasia 1 kpl 1-os. suko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A (PR-mallit)
- Päävarokkeina 3x25A -varokepesät, joissa on valmiina Al 6-50/Cu 1,5-35 -liittimet
- Tariffinohjaussulake 10A (2-tariffi)

- ▶ Pääkytkin ei katkaise jännitettä mittarilta.
- ▶ Kaapeleiden liittäminen tapahtuu aina alakautta. Kaapelin max. poikkipinta on 50 mm². Syöttöosassa on irrotettava syöttökaapelin laippaosa 1x48 mm, sisältää kalvotiivisteet.
- ▶ Syöttöä ja maadoitusta varten on aihiot 2x38, 1x23 sekä 1x23/29 mm.
- ▶ Lähtöosassa on multilaippa 15x20+1x30 mm.
- ▶ Sinetöintikansi päävarokkeille.
- ▶ Keskuksesta on haaroitusmahdollisuus virtakiskosta ryhmäkeskukselle.
- ▶ Ovi on helppo irrottaa. Ovesa on työkalusalpa joka voidaan vaihtaa käsialpaan tai riippulukon (vaatii erillisen teljen).
- ▶ Keskus kiinnitetään suoraan seinäpinnalle. Yläpäädyssä on avaimenreikäkiinnitys ja alapäädyssä hahlot kiinnitysruuveille.
- ▶ JAL -malleissa on kiinteä jalusta, kiinnitysraudat sisältyy toimitukseen.

kiinnitysraudat



3426394



Ylijännitesuoja -malli (Y)


- 3426204
- Mikäli muuntajalta tuleva syöttö tapahtuu ilma- johdolla, on keskuksessa käytettävä ylijännitesuojaa.
- Ylijännitesuoja SPA400:ssa (5803206) on yhdistetty sekä ukkos- että ylijännitesuojatoiminnot. Se suojaa sähköasennukseen liitetyjä laitteita ukkosvaurioilta ja lisää kiinteistön paloturvallisuutta.



Lisätarvikkeet

- Pylväsasennuspakkausta (3426290) käytettäessä jää keskuksen ja pylvään väliin rako helpottamaan pylvääseen kiipeämistä. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitysruuvit.
- Jalustaa (3426391) käytetään esim. asennettaessa keskus tontin rajalle. Jalustan mukana tulee tarvittavat kiinnitysruuvit.
- Kaapelisuoja (3426394) peittää alhaalta tulevat kaapelit. Korkeuden voi säätää alueelle 620-1200 mm. Suoja kiinnitetään ruuveilla seinään keskuksen alapuolelle.
- Suojakansi (3426395) JAL -mallien jalustaan, mikäli keskus asennetaan seinään ja keskusta ei upoteta maahan. Suojakannella peitetään jalustan etuosan aukko.
- Liitinpaketti (3426398) sisältää 5 kpl Al 6-50/ Cu 2,5-50 mm² liittimet + johtimet lähteille johdoille.

3426395



3426398



Snro	beagle Tuotemerkki	Päävaroke		Pääkytkin		Johdonsuojakat.		VSK 4 nap.	Varatilat Autom.	Mitat		
		A	A	10A	16A	Lev.	Kork.			Syv.		
1-tariffi												
3426200	beagle 3400P25	25	40	-	-	-	-	20	450	700	160	
* 3426204	beagle 3406P25+PR+Y	25	40	3	3	1	17	450	950	160		
3426206	beagle 3406P25+PR	25	40	3	3	1	11	450	700	160		
3426207	beagle 3406P25+PR+JAL	25	40	3	3	1	11	450	1500	160		
3426208	beagle 3407P25+PR	25	40	3	4	1	10	450	700	160		
3426210	beagle 3409P25	25	40	3	6	1	15	450	700	160		
3426212	beagle 3412P25+PR	25	40	6	6	1	5	450	700	160		
3426213	beagle 3412P25+PR+JAL	25	40	6	6	1	5	450	1500	160		
3426215	beagle 3415P25	25	40	6	9	-	9	450	700	160		
3426223	beagle 3406P25+PR SST	25	40	3	3	1	17	450	950	160		
2-tariffi Yhdellä mittaristikolla												
3426224	beagle 3406P25 2T+PR	25	40	3	3	1	5	450	700	160		
Lisätarvikkeet												
3426290	pylväsasennuspakkaus								-	-	-	
3426391	jalusta 450								446	900	140	
3426394	kaapelisuoja								450	600-1200	95	
3426395	JAL-kansi 450								450	200	15	
3426398	liitinpaketti beagle								200	250	20	

Tuotteissa esiintyvät lyhenteet

PR	Pistorasiat 1 kpl 1-os. suko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A
2T	Yhdellä mittaristikolla
JAL	Jalustalla
Y	Ylijännitesuoja
SST	Collie -runkoon valmistettu keskus