



celotron
MAKES LIFE EASIER™

Käyttöohje: A-i-1 ”All in one”

Turvakamera – Liiketunnistin – Hämäräkytkin – LED Valo

Asenna muistikorttisi (lisävaruste) kameraan – huom. kortin on oltava täysin tyhjä: (microsd / 6 -> suositus:10 nopeus.) **Laite ei toimi lainkaan ilman muistikorttia !**

Kytke laitteen virtalähde pistorasiaan, laite on nyt heti toiminnassa (se ei siis vaadi mitään erillistä ohjelmointia, ellei päivämäärää ja aikaa haluta muuttaa).

Huom. LED valo kytkeytyy päälle vain pimeään tultua, liikettä havaitessaan. Kamera tallentaa aina kun näkee liikettä, päivällä ja yöllä. Asetuksia ei voi mitenkään säätää.

Jos haluat laittaa kuvaan ns. päivämäärän ja kellonajan, tulee tyhjän muistikortin juureen tehdä / tallentaa tietokoneella seuraavanlainen teksti tiedosto, tee se ”windows” ”muistiolla” (notepad). (Ennen tiedoston tallentamista, formatoi muistikortti käyttäen ns. perus/default asetuksia)

Tiedoston nimi: **time.txt**

Ensimmäiselle riville kirjoita päivämäärä ja aika seuraavasti:

2013.07.22 09.55.15

Huomioi että päivämäärän ja kellonajan välissä on vain 1 välilyönti !

Tallennetut videot voi hakea kamerasta mukana toimitettavalla usb kaapelilla laitteen ollessa täysin sähköttömänä (Suositeltu tapa), TAI: laitteen ollessa sähköttömänä, ottamalla muistikortin pois laitteesta ja asettamalla sen tietokoneen ns. kortinlukijaan tai ulkoiseen USB sellaiseen (lisävaruste). **Huom. Aina jos käytät muistikorttia tietokoneessa tai ylipäätään millään tapaa käytät muistikorttia / otat virrat pois laitteesta, ym. ”formatoi” tällöin AINA tietokoneella muistikorttisi täysin tyhjäksi ns. perus/default asetuksilla, ennen muistikortin takaisin asentamista. Näin varmistut laitteen oikeasta toiminnasta !**
MUISTA AINA SULKEA MUISTIKORTIN LUUKKU !

Kamera tallentaa jokaisesta liiketunnistuksesta n. 5 - 10 sekunnin videon, riippuen siitä mitä kamera ns. ”näkee”. Tätä asetusta ei voi muuttaa. Kamera myös automaattisesti tallentaa kortin tullessa täyteen, vanhimman videon päälle. Muistikorttien laaduissa on eroa, mitä parempilaatuinen muistikortti = sitä nykimättömämpi tallennettu video. WWW- sivumme esimerkkivideoissa on käytössä 4 nopeuden muistikortti. Kovalla pakkasella tai erittäin nopeiden lämmönvaihteluiden tapahtuessa, kameran kuva saattaa hetkellisesti ”sumuuntua”, myös liiketunnistin saattaa häiriintyä ulkoisten tekijöiden johdosta, ed. mainittu on täysin normaalia ja tilanne korjaantuu keliolosuhteiden muututtua itsestään. Mikäli tallennus on jatkuvaa tai laite ei reagoi liikkeeseen, tulee muistikortti tällöin joko formatoida täysin tyhjäksi, tai vaihtaa uuteen.

Huom. Kamera on IP luokitettu ns. roiskevesi tiiviiksi mutta se tulee takuuehtojen mukaisesti asentaa aina sateelta suojaan, esim. räystäään tms. suojan alle ! Virtalähde tulee sijoittaa sisätiloihin tai koteloida riittävän ip luokituksen omaavaan rasiaan. Tällä suositetulla menetelmällä varmistat tuotteelle pitkän elinkaaren. Älä koskaan pese laitetta painepesurilla tai edes virtaavalla vedellä vaan käytä aina liinaa / putsaa vain valaisimen lasi. Tehdas takuu ostopäivästä 12kk. Takuu ei kata: vaihtotyö, posti, ym. kustannuksia. Ks. takuu ym. kaupan ehdot tarvittaessa [www- sivuiltamme](http://www.celotron.com), ohjeet osiosta. Kaikki takuu ym. palautukset tapahtuvat siis poikkeuksetta asiakkaan omalla kustannuksella! Ennen laitteen takuupalautusta ym. tulee asiakkaan ensin olla yhteydessä suoraan Celotron Oy:n henkilökuntaan. www.celotron.com

celotron

GSM-TOIMINEN LÄMPÖPUMPPU OHJAIN



LAITE SOVELTUU KAIKKIEN VALMISTAJIEN LÄMPÖPUMPUILE

- Edullinen
- Luotettava
- Monipuolinen
- Helppokäyttöinen

WWW.CELOTRON.COM

Erittäin helppo ohjelmoida ja käyttää. Informatiivinen väri LCD- näyttö.

Asetettavissa 6 eri lämpötilaa. Ilmoittaa ylä/alä lämpötiloista, sähkökatkoista, ym.

Laitteessa valittavissa 8 eri kieltä, mm. Suomi/Ruotsi. Täysin käyttövalmis paketti.

Celotron Oy - Puh: 032831555 - Email: info@celotron.com

Sähkönumero:
7163630



celotron
MAKES LIFE EASIER™

CELOTRON PRO-SERIES TALLENTIMET

EAGLE 4 HDMI - IP

S.NRO: 7199953



Asiakkaidemme palautetta Eagle 4:stä:

Kysymys: "En kuule tallentimestani puhaltimen ääntä? Onko siinä jotakin vikaa?"
Vastaus: "Ei huolta, laitteesi on passiivisesti jäähdytetty, se ei tarvitse lainkaan äänekkäitä puhaltimia!"

"Halusin lähettää teille henkilökohtaiset kiitokset erinomaisesta tuotteesta. Tallentimen ja kameroiden alaiset hankintahinnat alkuun minua tosin hieman epäilyttivät. Kun laitteet saapuivat, huomasin kyseessä olevan todella järeitä, selkeästi ammattikäyttöön suunniteltuja tuotteita ja huoleni katosivat. Noh, laitteiden hankinta ei ollut myöskään turha, sillä varkaiden viime syksynä tilioissamme käytetty, katsoin tallennettua kuvaa ruudulta ja leukani loksautti auki siitä kuinka uskomattoman hyvää materiaalia hiippareista oli tallentunut. Poliisikin tunnisti veikot vanhoiksi tutuikseen"

Ed. mainituissa kohteissa oli edeltävän sukupolven Eagle 4 tallentimen lisäksi Celotron DC1PRO sarjan kamerat.

4 KANAVAINEN DIGITAALINEN HYBRIDI TALLENNIN (H264)

CCD-KAMEROIDEN TALLENNUS: 960H
(Yliittää kilpailijoiden DVD resoluution) / D1 (Eagle 960H = n. 1MPix kuvanlaatu!)

IP-KAMEROIDEN TALLENNUS: 720P sekä 1080P (FULL-HD)*

Tekniset tiedot:

- Täysin SUOMENKIELINEN!

- Korkea tallennus resoluutio CCD kameroille: 967x576 (960H / D1) **
- 960H sekä D1 tallennus REALIAIKAINEN 25fps/kanava = 100 FPS!
- IP: FULL-HD tallennus REALIAIKAINEN 25fps/kanava = 100 FPS!
- Valittavissa erilaisia kanavamääriä, riippuen IP- kameroiden tallennusresoluutiosta ja analogisten kameroiden määrästä. Kysy!
- Hdmi teräväpiirto ulostulo 1980x1080 = (1080P)
- Huippu tarkka VGA ulostulo: 1600x1200 + full hd
- Videosignaalin ohjaus eri lähtöihin
- Tehokas Linux, Hexaplex koneisto, "8" toiminen
- Suuri 1000gig (1TB) kovalevy vakiona
- 5x SATA & 2xUSB laajennus asemapaikat
- Monipuoliset raja-asetukset ym. asetukset
- Suoraan kytkettävissä internet / adsl yhteyteen jolloin mm. 3G GSM-puhelin yhteys mahdollinen (P2P - yhteys pilvipalvelimella - ilman verkkosetustuksia!)
- Tukee mm. Android, iPhone ym.
- Etävalvontaohjelmisto mukana CD:llä + suora IE / Firefox tuki
- Käytettävissä ja ohjelmoitavissa verkon kautta
- Moottorikameroiden P/T/Z ohjaukset IP / RS 232&485
- Hälytys lähdöt / sisäntulot mm. Celotron Centro:lle
- USB liityntä helppoa tallenteiden ottoon varten (AVI & H264)
- Mahdollisuus DVD-rom asemalle ym.
- Tuki useille 3G USB modeemeille
- Kauko-ohjain, hiiri, ohjauspaneeli liityntä ym.
- Passiivisesti jäähdytetty / täysin äänetön!
- Toimitetaan valmiiksi ohjelmoituna, ns. liiketunnistuksella!

* Tämä tallennin tukee liiketunnistuksella Celotron Eagle sarjan IP- kamerat. ONVIF 2.0+ kameroiden tuella 24h tallennus.

** Tämä tallennin tukee 960H muodossa huipputarkat Celotron DC1 - 4 "PRO" sarjan CCD - kamerat mutta voit käyttää myös muiden valmistajien "perinteisiä", heikompi laatuja kameroita. Talloin tallennettu kuvanlaatu vastaa DVD tasoa "D1". Huom. Tallennetun kuvanlaadun määrää lopullisesti siis kameroidesi laatu!

Erittäin suosittu tallennin mm. parkkialueilla, ravintoloissa, pienissä liiketiloissa sekä omakoti / mökkikäytössä.

Vuonna 2013 myimme lähes 1000 tallenninta ja saamamme palaute on ollut erittäin positiivista, nyt uusi mallimme on jopa entistäkin parempi!

EAGLE 8 HDMI - IP

S.NRO: 7199990



EAGLE 16 HDMI - IP

S.NRO: 7199989

