



Ionisoiva palvaroitin, ketjutettava.

EI Electronics ionisoiva palvaroitin.

Matalan 10,5 - 30 V käyttöjännitteellä toimivat voimakkaan hälytysäänen tuottavat palvaroitimet

EI180-sarjaan kuuluu kolme varoitinmallia; ionisoiva palvaroitin, optinen palvaroitin ja lämpöilmaisin.

EI181 on ionisoiva palvaroitin, joka havaitsee erityisen hyvin nopeasti etenevät tulet, joista ei synny paljoa savua. Ionisoiva palvaroitin suositellaan asennettavaksi huoneisiin, joissa pöly voi aiheuttaa vikahälytyksiä optisten palvaroitimien kanssa. Ionisoivaa palvaroitinta ei saa asentaa lähelle keittiötä tai paikkoja, joissa esiintyy luonnostaan höyryjä tai savuja.

Tuotekoodi	EI181
Valmistaja	EI Electronics
Varmennustapa	Paristo
Tunnistustyyppi	Savu, ionisoiva
Testipainike	Kyllä
Sireeni	85 dB / 3 m
Hälytyslähde	NC, NO
Virransyöttö	DC 10,5-30 V
Virrankulutus	Lepotilassa 7,5 / 10 mA (12 / 24 V), hälytystilassa 58 / 60 mA (12 / 24 V)
Mitat (mm)	Ø145 x 65
Hyväksyntä	EN14604:2005
Muuta	<ul style="list-style-type: none">• Easi-fit -asennuspohja• 9 V alkalivarakäyntiparisto• Asennetaan esim. kojerasian päälle, ruuvivälit: 60 / 75 / 80 mm