

ICAS 500 – IDO OPTINEN JÄRJESTELMÄILMAISIN SIREENILLÄ

Snro: 71 231 91



ICAS 500-IDO on optinen paloilmaisin sireenillä. Se on tarkoitettu liitettäväksi palovaroitinkeskukseen ICAS IMC-ME (Snro: 71 231 40) tai muihin keskuksiin, mistä saadaan 9 ... 24 VDC jännitesyöttö ilmaisimelle. Tällöin korvataan asennuspohja relepohjalla (Snro: 71 231 99) kosketintiedon saamiseksi keskukselle.

Paloilmaisin tulee asentaa mieluiten jokaiseen makuuhuoneeseen, tai sen välittömään läheisyyteen. Myös huoneisiin, missä on sähkökäyttöisiä kodinkoneita tai laitteita. Määräysten mukaan vähintään jokaista 60 m² kohden ja joka kerrokseen.

TEKNISET TIEDOT:

Toimintaperiaate:	500-IDO optinen (fotosähköinen)
Herkkyys:	Normin EN 54 – 7 mukaan
Jännitesyöttö:	ulkoinen 9 ... 24 VDC
Sireenin ohjaus:	12 ... 24 VDC. 85 dBA
Virrankulutus lepotila:	< 50 µA
hälytys:	20 ... 25 mA
Testaus:	Testikaasulla: Punainen, vilkkuva LED noin 10 s kuluttua. 40s ... 1min kuluttua hälytys, kiinteä, punainen LED
Hälytyksen kuittaus:	Katkaise virta vähintään 2 sekunniksi.
Käyttöolosuhteet:	+0 ... +55 C, RH 95% max
Mitat:	d = 118 mm, h = 42 mm

LAITTEESSA EI OLE TESTIPAINIKETTA

(Laitte valvoo itseään koko elinkaarensa ajan.)

Maahantuoja: BL-PALONTORJUNTA OY
Mäkituvantie 9
01510 VANTAA
Puh: 020 8450 920
www.icas.fi